

# **IP** Kamera

# Gyors telepítési útmutató

www.amikohome.com



# 1.1 A csatlakoztatás előkészítése

#### 1.1.1 Hálózat beállítások

Első lépésként csatlakoztassa LAN kábellel a kamerát a PC-hez és állítson egy fix IPv4 címet (alapbeállítás szerint a kamera címe 192.168.1.168).

#### 1 A PC IPv4 cím megadása (pl. PC:192.168.1.90)

Local Area Connection Status	Internet Protocol Version 4 (TCP/SPv4) Properties
General	General
Connection Divit Connectivity: Disernet Divid Connectivity: No retwork access Media State: Enabled	Tau can get 2° settings assigned automatically if your network supports the capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate 2° settings.
Duration: 0508106 Sprenil 200.0 Maye Details	() tas the following (P address:       P address:       Subnet made:       205 - 1255 - 1255 - 0       Defluit gateway:       192 - 164 - 1 - 1
Activity	O Crean DHS erver address admetodaly   In the filtering this server addresses   Performed DHS server   Attenuite DHS server
Surgertes Scable Clagrose	Tuilder settings upon exit
(1-01) ave	(1-02) and and

# 2 Az IPv4 cím ne egyezzen meg az IP kamera címével

		a seade (NoTTHINT)	
w on prt P sellings assigned	automatically if your network supports	Patreen	
te capability. Otherwise, you re by the appropriate IP artiface.	red to ask your network administrator	P address	Subret mask
		172.18.186.31	255.255.2+6.0
Cotan an IP address autor	atody	102.008.0.00	255.255.255.0
# Use the following IP address			E BR. Denne
P address	172 . 18 . 196 . 31		
Submet masks	255.255.248.0	Defail prevays:	
Defail estructure	172 18 189 189	Caterrary	Here
an and persons.		172.18.109.109	Automatic
C Ostan Did server address	automatically		
· Use the following OHG serve	r addresses		Edt. Amore
Andered OHS servers	172 . 18 . 189 . 189		
Alternate (Md. server)		St Automatic matrix	
		Diterface restric	
Evaluate settings upon exit.	Advanced		

(Megjegyzés: LAN beállításakor az IPv4 cím nem okozhat cím ütközést)

## 1.1.2 Az IP kamera ellenőrzése PING paranccsal

1 Csatlakoztassa a kamerát és a számítógépet a helyi hálózatra és kapcsolja be mindkettőt. (1-05 Ábra):



(1-05 Ábra)

(1-06 Ábra)



# 1.2. Részletes beállítások

**1.2.1** Amennyiben nem találta meg a kameráját, használja az IP Search kereső programot.

1 Kattintson az "IP Search **Q**" gombra és a megjelenő felületen kattintson a "Keresés"-re. Ezzel megkeresi a csatlakoztatott eszközöket. (1-07 Ábra)

	Made	Denn Denn	Pression Stream	of Address	Subset Dank	deating	091	and	NUMPER		Subjects For and I country
	10.0	MAR.	WR,1008-	172 10.199-05	211.215.344.8	12.18.192.2	1214.102.2	10-10-10-20-20-20		- 16	of Automa
-	1.0	16.00		12.11.102.216	201.201.208.8	10.1810.2	10210-0022	64.1010-01010		- 14	
60	10.0	10.10	wa,+008.	179-18107-102	211.211.241.8	1218-1022	1214.022	********	-	15-	Introlled
(11)	-	10.00	-		201.201.201.0		102102-11				Section .
-		10.00	-		100 (NO. 100 K	1010-002			-	-	(MA
-	-		-		210.201.048.8	12 18 1913	202 M Ch 113	-	-		
-	-	10/8	1978, 10525	112 10 103 0	216.215.248.8	112 18 192 2	10.18.10.18	FERCED AT SECO	-		
-	248	-			210.210.246.0	1218.00.2			-	-	NOP 754
401	10.0	1448	167,18970.	112.00.10.75	214.255.255.8	179.28.16.1	1204.061	III 16 10-9 <sup>2</sup> 40-72	-	56	
**	100	100.0	AR. 834.	112 18 196 118	211.211.241.1	12.16.10.2		84.80 JE 40 RE 12		- 10	BECOMETY MEMORY
	16.4	NVR.	MR,10526	1211.00.00	251.201.248.8	179.16.102.2	11218-1022	44 40 54 30 33 34		15	thefore
17	pan	pun	80,010,0	11210-00100	2012/02/01	10.16.1017		82 62 13 18 2* 18	-	-	Parcent
	100		-		700 (FD (100 I	110.00.00		*2.54.00.00.01.04	-		
-	110	-			254.255.264.6				-	-	100
816	-	85/8	108,0078	12.10.107.218	201.221.200.0	101110-002.2	1210.002			-	

# (1-07 Ábra)

2 A kívánt eszköz IP címét nyissa meg egy új Internet Explorer böngésző fülön. Ekkor megnyílik a kamera belső webfelülete, vagy ha első alkalommal nyitja meg ezt az oldalt, akkor telepítenie és engedélyeznie kell az ActiveX web plugint. (1-08 és 1-09 Ábra) Telepítés után frissítse az oldalt a belépési felület megnyitásához. A kamera bejelentkezési adatai: felhasználónév: admin jelszó: admin (1-08 Ábra)



# (1-09 Ábra)



3 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót. Első belépéskor ajánlott új jelszót megadni (lásd 1-10 Ábra) (1-10 Ábra)



- 1.2.2 Élőkép és paraméter beállítások
- 1 Bejelentkezés után megjelenik a kamera élő előnézeti képe.
- 2 Kattintson a [Konfiguráció] gombra. A



megjelenő konfigurációs oldalon többféle beállítást lehet elvégezni: helyi konfiguráció/rendszer/helyi hálózat/videó/ kép/esemény/stb.

				Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm	Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm     Norm     Norm     Norm     Norm     Norm       Norm				
						F Calves	in the		
						(autodynes)			
						10.000	-		
						Teres .	-	1000	
						-			
						-			
							-	teri iteri	
							1000	1 1.4	
	Nexa D D D D D D D D D D D D D D D D D D D					(Tark		10 Mar	
	ar ing	a ing	a in 1		in in the second		100.000		
-								and the second second	
	-	-	-	-	-			and the	
	_	_	-	-	-		_		

# 2 NVR csatlakozás

## 2.1. Eszköz hozzáadása

Csatlakoztassa hálózati UTP kábellel az IP kamerát és a felvevőt. A felvevő videókimenetéhez csatlakoztasson egy monitort vagy bármilyen kijelzőt. Ellenőrizze, hogy a kamera és a felvevő IP címei ne legyenek azonosak, vagyis ne legyen IP cím ütközés. A felvevőbe a bejelentkezési adatok: felhasználónév: admin jelszó: 12345 ezután jobb klikk [Főmenü] 1 A főmenüben (2-01 Ábra) kattintson a [Kamera] ikonra, ezzel belép a Kamera hozzáadás felületre.

**2** Csatlakoztatott eszközök kereséséhez kattintson a [Hozzáad] gombra (2-02 Ábra).



(2-01 Ábra) (2-02 Ábra)

3 A keresési ablakban válassza ki az eszközt és a [Hozzáadás] gombbal adja hozzá a beállított kamerák listához, majd zárja be az ablakot [Mégse] gombbal. (2-03 Ábra).

4 Élőkép megjelenítéséhez lépjen ki a Beállítás menüből (2-04 Ábra).

and the second	and an and a second			
			<u></u>	
		-	10.0046	

(2-03 Ábra) (2-04 Ábra)



# **Amiko Security**

Töltse le és telepítse okostelefonjára az Amiko Security alkalmazást. Telefonjával olvassa be az alábbi QR kódokat, vagy letöltheti az alkalmazást az alábbi weboldalakról is:

#### Android APP:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen.amiko IOS APP : https://itunes.apple.com/us/app/amiko-home/id1231363974





# 3.2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg az Amiko Security alkalmazást. Új felhasználóként regisztrálni kell. Eszköz hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1 [Device]: eszköz hozzáadása.

**2** [Sorozatszám megadása]vagy [+]az Eszközkezelő jobb oldalán: belépés az eszköz hozzáadás felületre



3 Egy eszközt felvehet úgy is a listára, hogy beolvassa a készülékre nyomtatott QR kódot.

4 Adja meg a felhasználónevet és jelszót, érintse meg a [Submit]-ot, majd nevezze el eszközét.

5 Érintse meg【Preview】-t.



6 Belépéshez a [My device]felületre érintse meg a [ + ]-t

7 A【My device】felületen válassza ki az eszközt és érintse meg a 【Preview】-t.

**8** Az előnézeti felületen több beállítási lehetőség található.



www.amikohome.com